

OREGON®
 Findes i jem & fix butikkerne


Find den rigtige kæde i 6 lette trin

Sværdlængde	Antal led	Kædetype	Sporbredde	OREGON® varenr.	jem & fix varenr.	Kæden passer til	Filestørrelse
30 cm (12")	44	3/8" Hobby Light	1,1 mm	90PX044E	9044311	Stihl m.m.	4,5 mm
30 cm (12")	44	3/8" Hobby Low Profile	1,3 mm	91P044E	9044315	Stihl m.m.	4,0 mm
30 cm (12")	45	3/8" Hobby Light	1,1 mm	90PX045E	9044312	Worx Batterisav m.m.	4,5 mm
30 cm (12")	45	3/8" Hobby Low Profile	1,3 mm	91P045E	9044316	Dolmar, Makita, Echo m.m.	4,0 mm
35 cm (14")	50	3/8" Hobby Light	1,1 mm	90PX050E	9044313	Stihl m.m.	4,5 mm
35 cm (14")	50	3/8" Hobby Low Profile	1,3 mm	91P050E	9044317	Stihl, Stiga, McCulloch m.m.	4,0 mm
35 cm (14")	52	3/8" Hobby Light	1,1 mm	90PX052E	9044314	Bosch, Partner m.m.	4,5 mm
35 cm (14")	52	3/8" Hobby Low Profile	1,3 mm	91P052E	9026892	Partner, Husqvarna, Jonsered, Makita, Echo, Dolmar m.m.	4,0 mm
38 cm (15")	62	0,325" Pro	1,6 mm	22BPX062E	9044310	Stihl m.m.	4,8 mm
38 cm (15")	64	0,325" Pro Micro Light	1,3 mm	95VPX064E	9044306	Partner, Husqvarna og Jonsered	4,8 mm
38 cm (15")	64	0,325" Pro	1,5 mm	21BPX064E	9044307	Echo, Makita, Dolmar m.m.	4,8 mm
40 cm (16")	55	3/8" Hobby Low Profile	1,3 mm	91P055E	9044318	Stihl, McCulloch m.m.	4,0 mm
40 cm (16")	56	3/8" Hobby Low Profile	1,3 mm	91P056E	9044319	Husqvarna, Partner m.m.	4,0 mm
40 cm (16")	57	3/8" Hobby Low Profile	1,3 mm	91P057E	9032696	Garden, Einhell, Selektta og Nakachi	4,0 mm
40 cm (16")	66	0,325" Pro	1,5 mm	21BPX066E	9033781	Garden, Lindberg, Powercraft, McCulloch, Stiga m.m.	4,8 mm
45 cm (18")	72	0,325" Pro Micro Light	1,3 mm	95VPX072E	9044308	Partner, Husqvarna og Jonsered	4,8 mm
45 cm (18")	72	0,325" Pro	1,5 mm	21BPX072E	9044309	Echo, Makita, Dolmar, Partner, Husqvarna og Jonsered	4,8 mm

www.jemogfix.dk


Start her

1




Mål din savs sværdlængde fra savkroppen og ud til spidsen af sværdet

2



Sæt et mærke på kæden og tæl antallet af drivled

3



Mål eventuelt afstand mellem 3 nitter og divider med 2
3/8" = 9,5 mm
0,325" = 8,3 mm

Kender du kædetypen og sporbredden er du helt sikker på at få den rigtige størrelse

4



Sporbredden er typisk angivet på sværdet
0,043" = 1,1 mm
0,050" = 1,3 mm
0,058" = 1,5 mm
0,063" = 1,6 mm

Den rigtige kæde til din sav finder du herefter nemt i skemaet herover, eller på www.jemogfix.dk under tilbehør

5



En skarp kæde betyder alt - så husk at file hver gang du tanker din sav eller alligevel holder en pause

På den måde sparer du både tid, benzin, samt olie og i sidste ende masser af penge



6



Den rigtige filestørrelse findes også nemt i skemaet herover

Rigtig god arbejdslyst!