Elworks havestikdåse med timer
Vare nr. 5-065-2

Denne vejledning bør læses igennem før produktet tages i brug.

VIGTIGT: Maximum belastningen på 13A/2990W må ikke overskrides. Nedsænk ikke havestikdåsen i vand eller andre væsker.

Egenskaber
- 24 timers timer
- Manuel tænd/sluk for overstyring af programmer.
- 2 stikudtag med jord
- 1,5 meter ledning
- Til udendørs brug

Inden timeren tages i brug
Stik spydet i jorden, inden der tilsluttes strøm. Spydet skal stå i lodret position.

Tilslut strøm og derefter det/de ønskede produkter.

Indstilling af timer
- Drej skiven så pilen står på aktuel tid.
- Træk alle tidstapper ud (de små grønne tapper, der danner en ring omkring uret) i det tidsrum, du ønsker uret tændt. (30 min. pr. tap).

Uret er forsynet med afbryder på ur-skiven. Når programmeringen skal være aktiv, skal afbryderknappen være nede ⏲. I den anden position Ⓘ er programmeringen ikke aktiv.

Specifikationer:

El-data:	230V ~ 50Hz
Maximum belastning:	13A, 2990W.
IP klasse:	IP44
Min. tænd/sluk tid:	30 minutter
Kabel:	Neoprenkabel 1,5m H07RN-F 3G1,5



På viste eksempel er kl. 16.00.
Uret tænder tilsluttet udstyr fra kl. 17.00 til kl. 21.00.

Elworks®
www.elworks.dk

2 YEAR WARRANTY IP44

Type SYH05-NN Art No. 5-065-2